

myPortal

Mit **myPortal for Desktop** bietet das Rechenzentrum Vieltelefonierern eine bequeme Möglichkeit, den Telefonapparat vom PC zu bedienen.



Neben komfortablen Wahlhilfen über das zentral gepflegte Telefonverzeichnis oder ihre persönlichen Kontakte bietet myPortal auch Informationen über verpasste Anrufe, sowie den Zugriff auf Sprach- und Faxnachrichten. Falls Sie häufig in Besprechungen oder im Homeoffice sind, erlaubt myPortal die Programmierung verschiedener Ansagen für den Anrufbeantworter oder die zeitgesteuerte Weiterleitung ihrer Rufnummer.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei myPortal um [Optionales Zubehör](#) handelt, das individuell beantragt werden kann und über die Kostenstelle ihrer Abteilung bzw. Ihres Fachbereichs abgerechnet wird. Die Lizenz beinhaltet immer myPortal for Desktop sowie dessen „kleinen Bruder“ myPortal@work.

Funktionsumfang

Der myPortal Client bietet ihnen folgenden Funktionsumfang.

- **Telefonverzeichnisse**

Der Zugriff auf das globale Telefonverzeichnis der Hochschule Fulda, sowie die Pflege eines persönlichen Adressbuchs. Darüber hinaus ist es möglich häufig benötigte Kontakte als Favoriten festzulegen.

- **Anrufjournal**

Das *Journal* stellt Ihre ankommenden und abgehenden Anrufe in einer übersichtlichen Liste zur Verfügung. Aus dem Journal können Sie Kontakte schnell und einfach erneut anrufen, oder entgangene Anrufe finden und beantworten.

- **Sprachnachrichten**

Die Sprachbox erlaubt ihnen den Zugriff auf Sprachnachrichten und mitgeschnittene Gespräche.

- **Anrufbeantworter**

Der in myPortal integrierte Anrufbeantworter erlaubt Ihnen mit nur wenigen Schritten verschiedene Ansagen für Anrufer zu hinterlegen und zwischen diesen zu wechseln.

- **Weiterleitungsregeln**

Mit der *statusbezogenen* bzw. der *regelbasierten Anrufumleitung* können Sie Anrufer auf Basis Ihres

Anwesenheitsstatus oder zeitgesteuert zu einer anderen Rufnummern oder zur Sprachbox umleiten.


Bedienung

Im folgenden finden Sie kurze Anleitungen zu den wichtigsten Funktionen der myPortal for Desktop Anwendung.

Login mit myPortal-Anwendung

Um myPortal zu nutzen, öffnen Sie die Desktop-Anwendung und melden Sie sich am myPortal Server an. Verwenden Sie dazu folgende Login-Informationen.

- Benutzername: **Ihre Telefon-Durchwahl (z.B. 1310)**
- Passwort: **Ihr persönliches Passwort** (das Passwort, das Sie auch für Ihren Anrufbeantworter verwenden)
- Server: **myportal.hs-fulda.de**



Hauptfenster und grundlegende Bedienelemente

In der Abbildung ist das Hauptfenster der Anwendung myPortal dargestellt, das Ihnen Zugang zu allen wichtigen Funktionen bietet. Die mit Nummern gekennzeichneten Bedienelemente sind hier kurz beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass es neben dem hier dargestellten klassischen Design auch ein modernes Design der Anwendung gibt, das jedoch nicht alle Funktionen enthält.

The screenshot shows the myPortal interface. At the top, there's a header with 'UNIFY Harmonize your enterprise' and 'OpenScape Business'. Below this is a navigation bar with 'Wählen', 'Einrichtung', 'Hilfe', 'Besprechung', and 'Sven Reißmann'. On the left, there's a 'Favoriten' sidebar with a 'Rechenzentrum' section listing contacts like 'Bott Benjamin 1312', 'Krauss Florian 1314', and 'Reißmann Sven 1310'. The main area has tabs for 'Verzeichnisse', 'Sprachnachrichten', and 'Journal (52)'. Below these are buttons for 'Persönliches Verzeichnis', 'Externes Verzeichnis', 'Internes Verzeichnis', and 'Suchen'. A table displays contact information with columns for 'Neben...', 'Rückkehrzeit', 'Nachname', 'Vorname', 'Mobil', 'Assistent', 'Extern 1', 'Extern 2', 'Privat', 'Faxnr.', and 'E-Mail'. The table lists various contacts like 'Zentrale', 'Merz Knut', 'Reißmann Sven', etc. At the bottom, there's a status bar showing '6.2.40.022', 'Status: Verbunden', and the date '27.02.2019 10:09:42'.

- 1 Eingabefeld für Rufnummern oder zum Suchen von Namen, sowie eine Schaltfläche *Wählen*, um ein Gespräch zu beginnen. Während eines ankommenden Anrufs kann diese Schaltfläche zum Annehmen oder während eines Gesprächs zum Auflegen verwendet werden. Die Aufklappliste enthält darüber hinaus bis zu 10 bereits gewählte Rufnummern für eine Wahlwiederholung.
- 2 Schaltfläche zum Öffnen der Einstellungen.
- 3 Symbol und zugleich Aufklappliste für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 4 Registerkarten zur Anzeige des Adressbuchs, des Journal, sowie ihrer Textnachrichten.
- 5 Abhängig von der Auswahl in (4), werden hier zum Beispiel verschiedene Telefonbücher angezeigt.
- 6 Favoritenleiste für die Schnellauswahl von Kontakten.
- 7 Abhängig von der Auswahl in (4) und (5) werden hier die Ergebnisse (z.B. alle Telefonbucheinträge oder alle verpassten Anrufe) angezeigt.

Persönliche Daten

In der myPortal Anwendung können eine Reihe optionaler persönlicher Daten (zusätzliche Telefonnummern, Ihre E-Mail Adresse, usw.) hinterlegt werden. Die Daten werden verwendet, um beispielsweise eine Anrufweiterleitung zu erleichtern, oder ihnen Benachrichtigungen an ihre E-Mail Adresse zu senden.

Um persönliche Daten zu ergänzen, öffnen Sie die **Einstellungen**, wählen Sie **Eigene persönliche Daten** bzw. **Eigenes Bild**, und legen Sie ihre Daten fest. Durch einen Klick auf den Button **Ändern** ist es möglich Ihr Passwort für die Anmeldung am myPortal Server zu ändern.

Bitte ändern Sie nicht ihren Benutzernamen, da Sie sich sonst nicht länger am myPortal Server anmelden können.

The screenshot shows the 'Einrichtung' (Setup) window with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar has a tree view with the following categories:

- ▼ **Persönliche Daten**
 - Eigene persönliche Daten (highlighted)
 - Eigenes Bild
- ▼ **Meine Einstellungen**
 - Darstellung
 - Benachrichtigungen
 - Outlook-Anbindung
 - Abkürzungstasten
 - Verschiedenes
- ▼ **Anrufregeln**
 - Anrufweiterleitungsziele
 - Regelmodul
- ▼ **Kommunikation**
 - Einstellungen für Sprachnachrichten
 - Sprachnachricht-Benachrichtigung
 - Fax-Benachrichtigung
 - Benachrichtigungen über entgangene Anrufe
- ▼ **Profile**
 - Besetzt
 - Nicht angenommen
 - Besprechung
 - Krank
 - Pause
 - Außer Haus
 - Urlaub

The main content area is titled 'Eigene persönliche Daten' and contains the following fields:


Benutzername:	1310	VoiceMail-Rufnummer:	9988
Nebenstelle:	1310	Mobilrufnummer:	01621234567890 <input checked="" type="checkbox"/> Sichtbar
Kennwort:	<input type="button" value="Ändern"/>	Externe Rufnummer 1:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Sichtbar
Vorname:	Sven	Externe Rufnummer 2:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Sichtbar
Nachname:	Reißmann	Private Rufnummer:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Sichtbar
		Faxnummer:	<input type="text"/>
		Assistenten-Rufnummer:	1314
E-Mail:	sven.reissmann@rz.hs-fulda.de		
XMPP-ID:	<input type="text"/>	Nicht konfiguriert	

At the bottom of the window, there is a copyright notice: '© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All rights reserved. Powered by eTellicom'. On the right side, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Schließen' (Close).

Wechsel zu modernem Design

Die myPortal Anwendung ist in verschiedenen Designs verfügbar, die Sie gerne nach ihrer persönlichen Präferenz auswählen können. Neben dem klassischen Design, auf das sich die hier zu findenden Anleitungen beziehen, ist ein modernes Design (hell oder dunkel) verfügbar, das jedoch leider nicht alle Funktionen des klassischen Design bietet.

Um das Design zu ändern öffnen Sie die **Einstellungen**, wählen Sie **Darstellung** und wählen Sie das gewünschte Design aus.



Bitte beachten Sie, dass im modernen Design leider nicht der volle Funktionsumfang vorhanden ist.


Anrufe um- bzw. weiterleiten

Mit Hilfe von myPortal können Sie eingehende Anrufe auf Basis ihres Status („Im Büro“, „In einer Besprechung“, usw.) oder verschiedener weiterer Regeln (z.B. zeitgesteuert) an eine andere Rufnummer oder ihren Anrufbeantworter weiterleiten.

Statusbasierte Weiterleitung


Wenn Sie eine Rufweiterleitung auf Basis Ihres Status (z.B. *Zuhause*) einrichten möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie zunächst die **Einstellungen** und klicken Sie auf **Anrufweiterleitungsziele** und wählen Sie hier für den Status, den Sie verwenden möchten (im Beispiel *Zuhause*), die Einstellung **Keine**. Klicken Sie anschließend auf **Regelmodul**.



Klicken Sie im Regelmodul den Button **Neu**, geben Sie einen Namen für die Regel ein, aktivieren Sie

das Kästchen **Diese Regel ist aktiv**, und klicken Sie auf **Weiter**. Aktivieren Sie im folgenden Fenster das Kästchen bei **Wenn mein Anwesenheitsstatus [Anwesenheitsstatus] ist** und klicken Sie nun so lange auf **Weiter**, bis der Button sich nicht mehr klicken lässt. Legen Sie nun abschließend den Anwesenheitsstatus und die Rufnummer auf die weitergeleitet werden soll fest, indem Sie auf die entsprechenden Worte klicken (siehe Bild 3). Aktivieren Sie die Regel durch einen Klick auf **Fertig**




Ihren Anwesenheitsstatus können Sie in myPortal im Auswahlmenü (oben rechts) festlegen.

Regelbasierte Weiterleitung

Um regelbasierte Anrufweiterleitungen einzurichten, öffnen Sie die **Einstellungen** und klicken Sie auf **Regelmodul**.

Wählen Sie **Neu** um eine neue Regel zu erstellen und legen Sie anschließend einen Namen für die Regel fest. Über die **Checkbox Diese Regel ist aktiv** können Sie die Regel sofort aktivieren. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Regeln ist natürlich auch später noch individuell möglich.

Im folgenden Ablauf werden im oberen Bereich des Fensters (1) Optionen gewählt und im unteren Bereich das fertige Regelwerk in form eines Satzes (2) angezeigt.



Wählen Sie nun die Voraussetzungen für das Greifen der Regel (z.B. ein Wochentag, oder ein Zeitrahmen). Hier ist durchaus eine Mehrfachauswahl möglich, um etwa eine Regel zu erlauben, die nur an bestimmten Tagen und gleichzeitig nur zwischen bestimmten Uhrzeiten greift.

Klicken Sie anschließend auf weiter um Ausnahmen festzulegen. Hier könnte beispielsweise gewählt werden, dass die Regel nicht greift, falls ihr Status *Im Urlaub* ist.

The left screenshot shows the 'Regel-Assistent' window with the rule name 'Homeoffice-Umleitung'. The condition 'Wenn ich einen Anruf am [Wochentage] erhalte' is selected. The right screenshot shows the same window with the condition 'Außer wenn mein Anwesenheitsstatus [Anwesenheitsstatus] ist' selected. The action 'Anruf zu Ziel umleiten' is visible in both.

Bearbeiten Sie nun die Details der Regel, indem Sie im unteren Bereich (2) auf die hervorgehobenen Worte klicken. Es öffnet sich jeweils ein Fenster in dem Sie eine Auswahl treffen können.

Nach Abschluss der Auswahl wird Ihnen die finale Regel zur Überprüfung angezeigt. Ein Klick auf **Speichern** schließt den Prozess ab.

The left screenshot shows a dialog box for selecting a day of the week. 'Dienstag' is selected. The right screenshot shows the final rule configuration with the condition 'Außer wenn mein Anwesenheitsstatus ist Krank, Urlaub' and the action 'Anruf zu 00123999 umleiten' circled in red.

E-Mail Benachrichtigung über verpasste Anrufe

myPortal bietet die Möglichkeit, eine E-Mail Benachrichtigung über verpasste Anrufe zu erhalten. Der Telefonie-Server sendet Ihnen in diesem Fall eine Benachrichtigung an eine von Ihnen hinterlegte E-Mail Adresse mit einer kurzen Übersicht über den verpassten Anruf. Darin enthalten sind die Uhrzeit und Rufnummer, sowie - sofern bekannt - der Name des Anrufenden.

Um E-Mail Benachrichtigungen zu konfigurieren, öffnen Sie die Einstellungen und stellen Sie zunächst unter *Eigene persönliche Daten* eine E-Mail Adresse ein (0). Anschließend klicken Sie auf *Benachrichtigungen über entgangene Anrufe* und aktivieren Sie die Benachrichtigung abhängig von Ihrem Anwesenheitsstatus (1, 2).

Einrichtung

▼ **Persönliche Daten**

- Eigene persönliche Daten
- Eigenes Bild

▼ **Meine Einstellungen**

- Darstellung
- Anwesenheitsstatus
- Benachrichtigungen
- Outlook-Anbindung
- Abkürzungstasten
- Verschiedenes

▼ **Anrufregeln**

- Anrufweiterleitungsziele
- Regelmodul

▼ **Kommunikation**

- Einstellungen für Sprachnachrichten
- Sprachnachricht-Benachrichtigung
- Fax-Benachrichtigung
- Benachrichtigungen über entgangene Anrufe

▼ **Profile**

- Besetzt
- Nicht angenommen
- Besprechung
- Krank
- Pause
- Außer Haus

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe

Benachrichtigung	Besetzt	Besprechung	Krank	Pause	Außer Haus	Urlaub	Mittagspause	Zu Hause	Anrufschutz
E-Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All rights reserved. Powered by eTellicom

Speichern Schließen

Über den Anwesenheitsstatus können Sie steuern, wann Sie über verpasste Anrufe informiert werden möchten. Setzen Sie beispielsweise das Häkchen nur bei *Außer Haus*, um nur eine E-Mail Benachrichtigung zu erhalten, falls Sie zuvor den Anwesenheitsstatus *Außer Haus* gesetzt haben.

Backup des persönlichen Telefonbuchs

myPortal bietet die Möglichkeit, eine Datensicherung Ihres persönlichen Telefonbuchs zu erstellen, lokal zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzuspielen.

Um ein solches Backup zu erstellen, öffnen Sie myPortal in der klassischen Ansicht und wählen Sie *Verzeichnisse & rarr; Persönliches Verzeichnis*. Klicken Sie anschließend auf den Knopf „Export“, um den Exportvorgang zu starten.

In der Anwendung wird nun angezeigt, wo die Daten gespeichert wurden. In der Regel ist dies ihr HOME-Verzeichnis (unter Windows „Eigene Dateien“, bzw. C:\Users\<Benutzername>).

myPortal OpenScape Business

Wählen Sofortnachricht Einrichtung Hilfe Büro Sven Reißmann

Sprachnachrichten Verzeichnisse Journal (16)

Persönliches Verzeichnis Externes Verzeichnis Internes Verzeichnis Suchen

	Nachname	Vorname	Firma	Geschäft...	Geschäft...	Mobil	Privat 1	E-Mail	XMPP-ID	Fax Büro
D	Mann	Muster	Musterfirma							030123456
D	Müller	Thomas	Müller Gm...	123456						

Hinzufügen Bearbeiten Entfernen Export Import

6.2.7.040 Status: Verbunden 02.10.2019 17:23:48

Über den Knopf „Import“ kann das persönliche Telefonbuch jederzeit wieder eingespielt werden.

CallMe


Die Funktion CallMe verbraucht eine externe Rufweiterleitung und sollte aufgrund der aktuellen Überlastung nicht verwendet werden.

myPortal ist keine Telefoniesoftware, bietet jedoch die Möglichkeit, ankommende und abgehende Anrufe über die eigene Durchwahl zu tätigen. Dieser Dienst namens „CallMe“ macht folgendes:


- Er richtet eine Rufumleitung Ihrer Durchwahl auf Ihre aktuelle Rufnummer ein. Im Gegensatz zu einer regulären Rufumleitung sieht ein interner Anrufer hierbei nicht, dass der Ruf umgeleitet wird.
- Wenn Sie aus MyPortal heraus einen ausgehenden Anruf tätigen, werden Sie zuerst auf Ihrer Rufnummer angerufen. Wenn Sie diesen Anruf annehmen, wird die Zielrufnummer gewählt. Der Angerufene sieht hierbei die Nummer Ihrer Nebenstelle

Hierzu ist folgendes Vorgehen notwendig:


Setzen Sie in MyPortal Ihren Status auf „Im Büro“. Wenn dieser Status bereits aktiv ist, wählen Sie ihn einfach erneut in der Drop-Down-Liste aus.



Danach sehen Sie folgende Auswahl:



Wählen Sie hier „CallMe-Dienst aktivieren“ und geben Sie die Rufnummer ein, unter der Sie aktuell erreichbar sind. Hierbei kann es sich sowohl um eine interne Nebenstelle der TK-Anlage handeln, als auch eine externe Rufnummer, beispielsweise im Home-Office. Bei externen Nummern beachten Sie bitte, dass Sie diese mit einer führenden Null für die Amtsholung eingeben müssen. Durch Klicken auf „Ok“ wechselt Ihr Status nun auf „CallMe“, andere Benutzer sehen jedoch weiterhin „Im Büro“.




Auch im Display Ihres Telefons können Sie nun sehen, dass der CallMe-Dienst aktiviert wurde:




Nun werden eingehende Anrufe auf Ihrer Nebenstelle an Ihre CallMe-Nummer weitergeleitet. Im Gegensatz zu einer „regulären“ Rufumleitung sieht ein Anrufer hierbei NICHT, dass eine Umleitung stattfindet.

Wollen Sie einen abgehenden Anruf tätigen, geben Sie die zu wählende Nummer in das entsprechende Eingabefeld von MyPortal ein und Klicken auf „Wählen“



Wenn Sie eine drei- oder vierstellige Nummer der TK-Anlage wählen, kann MyPortal leider nicht erkennen, ob es eine interne oder externe Nummer ist. Daher erscheint eine entsprechende Abfrage:




Wählen Sie hier „Intern“, bei Auswahl von „Extern“ kann der Anruf nicht hergestellt werden. Nun klingelt Ihre CallMe-Nummer. Nehmen Sie das Gespräch entgegen, hören Sie die Wartemusik der TK-Anlage und Ihre gewählte Rufnummer wird angewählt. Der Angerufene sieht die Rufnummer Ihrer Nebenstelle, nicht Ihre CallMe-Nummer. Nimmt der Angerufene das Gespräch an, wird die Verbindung

hergestellt.

CallyMe funktioniert genauso für Anrufe, die Sie aus Ihrer Anruferliste in MyPortal heraus tätigen.

Zum Beenden der CallMe-Funktion setzen Sie Ihren Status erneut auf „CallMe“ und wählen im nun erscheinenden Fenster den Punkt „Zurück im Büro“.



Ein vollständiges Benutzerhandbuch finden Sie

hier

From:

<https://doku.rz.hs-fulda.de/> - **Dokumentation des Rechenzentrums**

Permanent link:

<https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:telefonie:myportal?rev=1623740693>

Last update: **15.06.2021 09:04**

